

ИНСТРУКЦИЯ ЗА РАБОТА С КАСОВ АПАРАТ DAISY EXPERT 01-KL

I. Включване и изключване:

1. Натиска се бутон **ON/OFF** и се задържа до появяване на индикация на дисплея.
2. Натиска се бутон **ON/OFF** за изключване.

II. Режим Работа:

1. С бутон **MODE** се отива на положение **Рег.**
2. Набира се парола за оператора от **1** до **18** и се натиска бутон **CLK**
3. Маркиране на продажба:
 - Набира се стойността на клавиатурата до стотинки.
 - Натиска се бутон от **01** до **04** - касовия апарат разпечатва бележка до средата на бона и се приключва с бутон **TOTAL** - /в Брой/ или с бутон **PAY** /с Карта/
 - При грешно въведена сума се натиска бутон **VD** и **TOTAL**
4. Продажба с умножение /количество/
 - Винаги се въвежда първо количеството, след това се натиска **QTY** /знак за умножение/
 - Въвежда се сумата, натиска се бутон от **01** до **04** - касовия апарат разпечатва бележка до средата на бона и се приключва с бутон **TOTAL** - /в Брой/ или с бутон **PAY** /с Карта/
5. Междинна сума
 - В режим на работа са въведени няколко суми, трябва да се види крайна сума, но без да се приключва касовата бележка. Натиска се бутон **ST** и се показва междинна сума.
6. Служебно изведени - Натиска се бутон **ALT** и се задържа, след това се натиска бутон **- %**
7. Служебно въведени - Натиска се бутон **ALT** и се задържа, след това се натиска бутон **+ %**

III. Отчет Z с Нулиране (дневен финансов отчет):

1. С бутон **MODE** се отива на положение **Нулиране**
2. Набира се парола за оператора **8 8 8 8** **CLK** от клавиатурата до появяване на дисплея **Нулиране**. Натиска се бутон **TOTAL** - Дневен финансов отчет.

IV. Отчет от Ф.П. (месечен отчет):

1. С бутон **MODE** се отива на положение **ФП**
2. Набира се парола за оператора **9 9 9 9** **CLK** от клавиатурата до появяване на дисплея на **ФП**
3. Набира се **1 1** **ST** - команда за отчет
4. Набира се първоначална дата:
 - ПРИМЕР: 01.05.2012 г. - **0 1 0 5 1 2** / БЕЗ ТОЧКИ И ЗАПЕТАЙКИ/
5. Бутон **QTY**
6. Набира се крайна дата:
 - ПРИМЕР: 31.05.2012 г. - **3 1 0 5 1 2** / БЕЗ ТОЧКИ И ЗАПЕТАЙКИ/
7. Бутон **VD**

V. Отпечатване на информация от КЛЕН:

1. С бутон **MODE** се отива на положение **Четене**
2. Набира се парола за оператора **8 8 8 8** **CLK** от клавиатурата до появяване на дисплея на **Четене**
3. Натиска се бутон **ALT** и се задържа, след това се натиска **TOTAL** - на дисплея се появява **ПЕЧАТ КЛЕН**
4. Набира се **3** **ST** - команда за разпечатка
5. Набира се първоначална дата:
 - ПРИМЕР: 01.05.2012 г. - **0 1 0 5 1 2** / БЕЗ ТОЧКИ И ЗАПЕТАЙКИ/
6. Бутон **QTY**
7. Набира се крайна дата:
 - ПРИМЕР: 31.05.2012 г. - **3 1 0 5 1 2** / БЕЗ ТОЧКИ И ЗАПЕТАЙКИ/
8. Бутон **VD**

VI. Режим контролно четене на отчет (междинен отчет):

1. С бутон **MODE** се отива на положение **Четене**
2. Набира се парола за оператора **8 8 8 8** **CLK** от клавиатурата до появяване на дисплея на **Четене**. Натиска се бутон **TOTAL** - Дневен отчет **без Нулиране**.