



e.Xpert SX - KL

Инструкция за експлоатация

електронен касов апарат с фискална памет

v.1.0.0



СЪДЪРЖАНИЕ

Общи сведения.....	4
Характеристики.....	4
Клавиатура.....	5
Дисплей.....	9
Смяна на хартиена ролка.....	9
Параметри.....	10
Съкращения.....	10
Режими на работа	11
Режим Програмиране.....	13
Режим Регистрация.....	47
Режим Отчети.....	59
Разпечатка от КЛЕН.....	61
Режим отчети от ФП.....	64
Режим Фискален принтер.....	66
Грешки на ЕКАФП.....	67
Вграден данъчен терминал/GPRS-терминал/.....	75
Указания за правилна и безопасна употреба.....	75

СЪДЪРЖАНИЕ НА КОМПЛЕКТА

В комплекта на Електронния касов апарат с фискална памет се съдържат следните елементи:



ЕКАФП е.Xpert SX-KL



Паспорт



Инструкция за експлоатация



Външен адаптер



USB кабел-ОПЦИЯ



Хартиена ролка

ОБЩИ СВЕДЕНИЯ

е.Хpert SX-KL е електронен касов апарат с фискална памет /ЕКАФП/. Изделието е изработено да се интегрира във всякакъв вид търговски обекти – магазини,сервизи, аптеки, офиси и др.ЕКАФП. е.Хpert SX-KL е с вграден данъчен терминал за връзка с НАП, отговаря изцяло на Наредба Н-18 на Министерството на Финансите.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЕКАФП е.Хpert SX-KL е предназначен за работа със захранване DC 7,5 V / 3,3A /50Hz (Външен адаптер).



ВНИМАНИЕ!

Преди да започнете работа , включете ФУ да се зарежда не по-малко от 24 часа.

Включването към ЕКАФП на комуникационните кабели да става само в изключено състояние.

Температурен диапазон - от -15°C до +45° C;



A - 01 B - 02 C - 03 D - 04, E - PAY F - PLU

Таблицата се разпечатва в режим

Прогр" с клавиши  и .

- 1- Захранващ конектор – За вкл.на ФУ в ел. мрежата
- 2 - RS - служи за връзка с везна
- 3 - USB изход: - служи за връзка на ФУ с РС
- 4 - RS - служи за връзка с БК

0123456789ABCDEF
20 !"#\$%&'()*+,-./
30 0123456789:;<=>?
40 @ABCDEF GHIJ KLMNO
50 PQRSTU VWXYZ[\]^_`
60 'abcdef gh i j k l m n o
70 p q r s t u v w x y z { } ~
80 " ' , - . : ; < = > ? @
90 [\] ^ _ ` a b c d e f g h i
A0 . 9 j - l s e - - - - -
B0 * ! " # \$ % & ' () * +
C0 A B C D E F G H I J K L M N O P
D0 R S T U V W X Y Z [\] ^ _ `
E0 a b c d e f g h i j k l m n o p
F0 R S T U V W X Y Z [\] ^ _ `

Фигура 1

ФУНКЦИИ

-  - Включване /изключване на ФУ  - Продажби по департамент
-  - Придвижване на хартиената ролка  - Корекция, както и ред
-  - Въвежда значение " . " ,  - Въвеждане на свободна цена
-  - Задейства алтернативната функция на натиснатия с него клавиш
-  - Продажба на стока  - Вид Плащане  - Плащане в брой, Дневен финансов отчет
-  - Въвеждане на количество, за смяна на числа
-  - Въвежда процентна отстъпка, изведени суми
-  -  - Въвеждане на цифрови данни в ЕКАФП
-  - Въвежда процентна надбавка/отстъпка/, сл.въведени суми
-  - Индицира и разпечатва междинна сума, Въвеждане на типа отчет от ФП
-  - Изтрива индикацията и съобщенията за грешка, изтрива символ назад

РЕГИСТРАЦИЯ

- [PLU]** - Продажба по артикул **[QTY]** - Продажба с количество,
[ST] - Междинна сума **[01]** - Продажба по 1ви департамент
[02] - Продажба по 2ри департамент, **[9][9][TL]** - Дубликат на бон
[- %] - Продажба с процентна отстъпка, Служебно въведени
[+ %] - Продажба с процентна надбавка, Служебно изведени
[ALT] [- %] - Продажба със стойностна отстъпка
[ALT] [+ %] - Продажба със стойностна надбавка
[CLK] - Продажба по свободна цена
[VD] - Корекция, **[ALT][VD]** - Дълбок войд
[TL] - Плащане в брой, **[ALT][ST][1]** - Плащане с чек
[ALT][ST][2] Плащане с КРЕДИТ **[ALT][ST][3]** Плащане с USD
[ALT][ST][4] Плащане с EURO

ПРОГРАМИРАНЕ

- [PAY]** - Програмиране на системни параметри
[PLU] - Програмиране на артикули
[01] - Програмиране на 1ви департамент
[QTY] - Програмиране на данъчни ставки
[ALT][QTY] - Програмиране на дата и час
[- %] - Програмиране на клише
[CLK] - Програмиране на оператори
[+ %] - Програмиране на плащания
[- %] - Помощна информация
[ALT][ST] - прог. параметри за паркинг

ФИСКАЛНА ПАМЕТ

- [2][ST]** - Детайлен отчет от ФП от блок до блок
[1][ST] - Детайлен отчет от ФП от дата до дата
[1][2][ST] - Съкратен отчет от ФП от блок до блок
[1][1][ST] - Съкратен отчет от ФП от блок до блок

ЧЕТЕНЕ

- ☐ TL Дневен финансов отчет без нулиране
- ☐ CLK Отчет по всички оператори
- ☐ 1 ☐ 2 ☐ 0 ☐ CLK Отчет по отделни оператори
- ☐ QTY - Отчет по ДДС
- ☐ 01 Отчет по първи департамент
- ☐ ST - Отчет по наличности
- ☐ PLU - Отчет по всички артикули
- ☐ 1 ☐ PLU - Отчет по отделни артикули
- ☐ VD - Периодичен отчет без нулиране

НУЛИРАНЕ

- ☐ TL Дневен финансов отчет с нулиране
- ☐ CLK Отчет по всички оператори
- ☐ 1 ☐ 2 ☐ 0 ☐ CLK Отчет по отделни оператори
- ☐ QTY - Отчет по ДДС
- ☐ 01 Отчет по първи департамент
- ☐ ST - Отчет по наличности
- ☐ PLU - Отчет по всички артикули
- ☐ 1 ☐ PLU - Отчет по отделни артикули
- ☐ VD - Периодичен отчет с нулиране

ДИСПЛЕЙ

-  - ниво на GSM сигнала  - Зает  - индикация в режим Регистрация  - GPRS активиран
 - показва наличие на външно захранване  - показва заряда на батерията
 - при съобщение за грешка  - показва включен BlueTooth модул

СМЯНА НА ХАРТИЕНА РОЛКА

При работа с ЕКАФП се използва следната хартиена лента за клиентски касови бележки:

- Тип на хартията - термо хартия
- Дебелина на хартията - 0,05 +0,01 / -0.005 мм
- Ширина на хартията - 57 ±0,5 мм
- Външен диаметър на ролката - 40 мм



ВНИМАНИЕ!

При появата на цветна лента върху хартиената ролка, същата е препоръчително да се подмени.

Моля следвайте по – долуописаните стъпки за смяна и поставяне на ролка!

- Отворете капака като вдигнете палеца посочен на фиг. 2
- Поставете ролката /фиг.4.
- Натиснете капака като извадите началото на ролката през отвора до щракване на бутона

ВНИМАНИЕ! *Когато се появи цветна лента върху ролката , задължително я подменете.*



ПАРАМЕТРИ

- Данъчни групи - 8
- Оператори - 20
- Артикули - 30 000
- Департаменти - 50+8

СЪКРАЩЕНИЯ

ЕКАФП – Електронен касов апарат с фискална памет;

ФУ – Фискално устройство;

Дпт – Департамент;

РС – Персонален компютър;

ОП – Оперативна памет;

ВС – Баркод;

БК – Баркод;

Межд. сума – Междинна сума;

ФП – Фискална памет;

Арт – Артикул;

РЕЖИМИ НА РАБОТА

За да започнете работа с ФУ, натиснете и задръжте  . 6 режима на работа. Преход от един режим към друг се осъществява с .

За да започнете работа, натиснете и задръжте клавиш  Фискалното устройство може да работи с 6 режима.

- Регистрация_ _ _ _ _
- Четене_ _ _ _ _
- Нулиране_ _ _ _ _
- Програмиране_ _ _ _ _
- Фискална памет_ _ _ _ _
- РС_ _ _ _ _

С помощта на клавиш  можете да преминавате от един режим в друг. За да влезете във всеки един режим и да работите с него се използват пароли.

Пароли по подразбиране за режим продажби - "Регистрация_ _ _ _ _"

В този режим всеки оператор използва парола, която може да се променя от администратора на касата.

оператор 1-   оператор 2-   оператор 3-   оператор 18-    оператор 19-
     оператор 20-     

Пароли по подразбиране за режим четене на отчети - " Четене _ _ _ _ _ "

или

Пароли по подразбиране за режим четене с нулиране на отчети - " Нулиране _ _ _ _ _ "

или

Парола по подразбиране за режим програмиране - " Програмиране _ _ _ _ _ "

Парола по подразбиране за режим фискална памет - " Фискална памет _ _ _ _ _ "

Парола по подразбиране за режим фискален принтер - " PC _ _ _ _ _ "

С паролата на оператор 20 / могат да бъдат достъпни всички режими на работа.

С паролата на оператор 19 / могат да бъдат достъпни режимите за отчети

РЕЖИМ ПРОГРАМИРАНЕ

С помощта на **MODE**, изберете меню **Програмиране**. За да влезете в този режим, въведете парола и потвърдете с **CLK**

MODE	Програмиране -----	9 9 9 9 CLK	Прогр.
-------------	------------------------------	--	---------------

Този режим дава възможност да програмирате, както артикули, департаменти, данъчни ставки, данни за оператори, така и системни параметри, плащания, текстове на бона /клише/.



ВНИМАНИЕ! При въвеждане на грешна парола, натиснете **C** , въведете правилната и продължете работа.

Програмиране на системни параметри

С помощта на **MODE**, изберете меню **Програмиране**. За да влезете в този режим, въведете парола и потвърдете с **CLK** .

MODE	Програмиране -----	9 9 9 9 CLK	Прогр.
-------------	------------------------------	--	---------------

Натиснете **PAY** , за да програмирате **Системни параметри** .

PAY	Номер 1	ST	Десетична точка 2
------------	-------------------	-----------	-----------------------------

Системни параметри

1: Десетична точка

2: Редове Клише

3: Редове реклама

4: Опции печат

5: Подробен печат

6: Клише вид

7: Реклама вид

8: Разрешаване операции

9: Разрешаване плащания

10: Номер екафп

11: Дневен отчет - вид

12: Печат всичко

13: Дневен отчет - нулиране

14: Шрифт КЛЕН

15: Тип везна

16: Печат лого

17: Тегловен баркод

18: Сума валута

19:  + департамент

20: От № #

21: До № #

22: Празни реда

23: Печат контраст

24: Изключване [мин]

25: Екран контраст

26: Екран изключване

27: За паркинг

Характеристики на системните параметри



ВНИМАНИЕ!

Възможни стойности: 1 – Разрешава; 0 - Забранява

№	Име	Разряд	Възможни стойности	Необходим отчет
1	Десетична точка	[1]	0, 2	Дневен и пер.отчет, отчет по Оператори, отчет по Артикули
2	Редове клише	[1]	2,3,...6	Дневен отчет
3	Редове реклама	[1]	0, 1, 2	Дневен отчет
4	Опции печат	[1,2,3,4]	[1] Отпечатва се празна линия след HEADER [2] Не се използва [3]Отпечатва се празна линия след FOOTER [4]Отпечатва се разделителна линия преди общата сума	Дневен отчет
5	Подробен печат	[1, 2]	[1]Печат на информация по дан. групи в края на бона	Дневен отчет

			[2] Подробен печат на продажбите в бона	
6	Клише вид	[1,2,3,4,5,6]	Печат на редовете в началото на бона с двойна ширина	Дневен отчет
7	Реклама вид	[1, 2,]	Печат на редовете в края на бона с двойна ширина	Дневен отчет
8	Разрешаване операции	[1,2,3,4,5]	[1] Процентна надбавка [2] Не се използва [3]Процентна отстъпка [4] Не се използва [5] Корекция	Дневен отчет
9	Разрешаване плащания	[1,2,3,4]	Броят се от дясно наляво. Не може да се заабрани плащане в брой	Дневен отчет
10	Номер екафп		1-99	Дневен отчет
11	Дневен отчет - вид	[1,2,3]	[1] Отчет по артикули [2] Отчет по оператори [3] Отчет по департаменти	Дневен отчет
12	Печат всичко	[1,2,]	[1] Отчет по оператори [2] Отчет по департаменти	Дневен отчет

13	Дневен отчет –нулиране	[1,2,3]	[1] Периодичен отчет [2] Отчет по артикули [3] Отчет по оператори	Дневен отчет
14	Шрифт КЛЕН	[1]	0-стандартен; 1- сбит	Няма
15	Тип везна	[1]	0-RS2 не работи с везна 1-Протокол за "BIMKO" 2-Протокол за "Daisy"	Няма
16	Печат лого	[1]	0 - не се печата, 1 до 144 -брой редове от логото, които се печатат	Няма
17	Тегловен баркод	[1,2,3,4]	[1]Начална позиция на количеството [2]Брой позиции на количеството [3]Начална позиция на номера на артикула [4] Брой позиции на номера на артикула	Няма
18	Сума валута	[1]	0 - не се печата, 1, 2... - печата се общата сума на бона, името и курсът на съответния номер плащане	Няма
19	 + департамент	[1]	от 3 до 47	Няма
20	От № #	[1]	Диапазон фактури – начало - от 1 до	Няма

			9999999999	
21	До № #	[1]	Диапазон фактури – край - от 0 до 9999999999	Няма
22	Празни реда	[1]	1 -50	Няма
23	Печат контраст		0 до 9 - по-големите стойности водят до по-наситен печат, но при работа на батерии водят до по-бързото им изтощаване	Няма
24	Изключване [мин]		0-240	Няма
25	Екран контраст	[1]	0-25	Няма
26	Екран изключване [сек]		0-59	Няма
27	За паркинг	[1]	0-1	Няма

Таблица 1

Промяна на стойностите на параметрите

За промяна стойностите на системните параметри, разгледайте инструкциите.

С помощта на **[MODE]**, изберете меню **Програмиране**. За да влезете в този режим, въведете парола и потвърдете с **[CLK]**.

[MODE] **[9] [9] [9] [9] [CLK]**

Програмиране

Прогр.

Натиснете **PAY** , за да програмирате **Системни параметри** .

PAY	Номер 1	ST	Десетична точка 2
------------	------------	-----------	----------------------



ВНИМАНИЕ!

За да можете да променяте тази стойност, трябва предварително да сте пуснали Дневен отчет, отчет по Оператори, отчет по Артикули



ВНИМАНИЕ!

Ако желаете да програмирате определен системен параметър, не е нужно да преминавате през всички параметри, за да стигнете до този, който ще променяте. За целта следвайте инструкциите:


Влезте в режим **Програмиране**, натиснете **PAY** Въведете номер на параметър, който ще променяте. Например **1** **6** и потвърдете с **ST**

MODE	9 9 9 9 CLK	Прогр.
PAY	1 6 ST	Номер 1
		Номер 16


Променете стойността, потвърдете с **[ST]** и излезте от режима с **[MODE]**

За промяна на първи системен параметър, следвайте инструкциите:

Влезте в режим **Програмиране**, натиснете **[PAY]** потвърдете с **[ST]**



Натиснете **[PAY]**, за да програмирате **Системни параметри**.



При промяната ще се разпечата бележка, на която ще бъде описана новата стойност на този параметър.




Натиснете **[ST]** и преминете на следващ параметър.



Параметърът показва, колко реда могат да бъдат програмирани като редове на клише в началото на всяка бележка.

Стойностите, които приема са от 2 до 6. По подразбиране стойността е 2, което означава, че ще бъдат програмирани само 2 реда. Ако желаете да бъдат програмирани само 3 реда в началото на бележката, то въвеждате числото , потвърждавате с и преминавате към следващ параметър



С този параметър се програмират брой редове в края на всяка бележка /реклама/. Възможните стойности, които приема са 0,1 и 2. Преди да се програмират тези редове е необходимо да бъде пуснат Дневен отчет. Въвеждате число от клавиатурата, например . Това означава, че сте избрали два реда за програмиране на рекламата. Потвърждавате с и преминавате към следващ параметър с



Този параметър, показва опциите за печат. Преди да промените стойностите, пуснете Дневен отчет.



Функцията се състои от 4 разряда, като всеки разряд показва какво е възможно да се печата на касовата бележка, както следва:

[1] Отпечатва се празна линия след HEADER [2] Не се използва

[3] Отпечатва се празна линия след FOOTER [4] Отпечатва се разделителна линия преди общата сума



ВНИМАНИЕ! Възможни стойности: 1 – Разрешава; 0 – Забранява

* Забележка:

Ако избраните от Вас стойности на този параметър са 0000, то това означава, че тези описани опции няма да се отпечата на бележката. Но ако сте избрали стойности 1010, то това означава следното:

1 – Разрешен печат на празна линия след HEADER- **печата се**

0 – Не се използва

1 – Разрешен печат на празна линия след FOOTER - **печата се**

0 – Забранен печат на разделителна линия преди общата сума – **НЕ СЕ ПЕЧАТА**

☐ 1 ☐ 0 ☐ 1 ☐ 0

Опции печат
0000

☐ ST

Опции печат
1010

☐ ST

Номер
5

Потвърждавате с ☐ ST и преминавате към следващ параметър.

☐ ST

Номер

5

Системен параметър за Подробен печат, потвърдете с ☐ ST и преминете към следваща стъпка за програмиране на този параметър.

Преди промяна е нужно да бъде пуснат Дневен отчет. Тук разрядите са 2. Имате възможност да печатате информация по данъчни групи в края на бона с 1ви разряд и с 2ри разряд да печатате подробно продажбите в бона.

ST	Номер	5	ST	Погробен печат	00
-----------------------------------	-------	---	-----------------------------------	----------------	----



ВНИМАНИЕ! Възможни стойности: 1 – Разрешава; 0 – Забранява

*** Забележка:**

При въведени стойности 11 за този параметър, Вие **разрешавате** печат на описанието на двата разряда. При въведени стойности 10, то имате **разрешение** за печат на 1ви разряд и **забрана** за печат на 2ри разряд. Потвърждавате с и преминавате към следващ параметър

ST	Номер	5	ST	Погробен печат	00	1	1	ST	Погробен печат	11	ST	Номер	6
-----------------------------------	-------	---	-----------------------------------	----------------	----	----------------------------------	----------------------------------	-----------------------------------	----------------	----	-----------------------------------	-------	---

Параметър за вид на клише. Преди да променят стойностите пуснете Дневен отчет.

Потвърдете с и преминете към следваща стъпка за програмиране на този параметър.

ST	Номер	6	ST	Клише вид	111111
-----------------------------------	-------	---	-----------------------------------	-----------	--------

Функцията се състои от 6 разряда. Стойността по подразбиране е 111111. Всеки разряд показва номер на ред от клишето, който ще се печата с двойна ширина в началото на всяка бележка.



ВНИМАНИЕ! Възможни стойности: 1 – Разрешава; 0 - Забранява

*** Забележка:**

Ако сте избрали следните стойности 100110, то това означава следното:

1-Първи ред разрешава да бъде отпечатан с двойна ширина на буквите;

0-Втори ред забранява да се печата с двойна ширина на буквите;

0-Трети ред забранява да се печата с двойна ширина на буквите;

1-Четвърти ред разрешава да бъде отпечатан с двойна ширина на буквите;

1-Пети ред разрешава да бъде отпечатан с двойна ширина на буквите;

0-Шести ред забранява да се печата с двойна ширина на буквите.

ST	Номер 6	1 0 0 1 1 0	Клише вид 100110	ST
---------------------------------	------------	---	---------------------	---------------------------------

Потвърждавате с и преминавате към следващ параметър.

ST	Номер 7	ST	Реклама вид 11
---------------------------------	------------	---------------------------------	-------------------

Параметър за вид на реклама. Преди да промените стойностите пуснете Дневен отчет.

Потвърдете с и преминете към следваща стъпка за програмиране на този параметър.

Функцията се състои от 2 разряда. Стойността по подразбиране е 11. Всеки разряд показва номер на ред от рекламата, който ще се печата с двойна ширина в края на всяка бележка.



ВНИМАНИЕ! Възможни стойности: **1 – Разрешава; 0 – Забранява**

*** Забележка:** Ако сте избрали следните стойности 10, то това означава следното:

1- Първи ред разрешавате да бъде отпечатан с двойна ширина на буквите;

0- Втори ред забранявате да се печата с двойна ширина на буквите.

ST	Номер 7	1 0 ST	Реклама bug 10	ST	Номер 8
---------------------------------	------------	---	-------------------	---------------------------------	------------

Потвърждавате с и преминавате към следващ параметър.

ST	Номер 8	ST	Разрешаване опер. 11111
---------------------------------	------------	---------------------------------	----------------------------

Параметър за разрешаване на операциите. Преди да промените стойностите пуснете Дневен отчет.

Потвърдете с и преминете към следваща стъпка за програмиране на този параметър.

Функцията се състои от 5 разряда. Стойността по подразбиране е 11111. Всеки разряд показва кои от следните операции ще бъдат забранени/разрешени в режим **Регистрация**:

[1] Процентна надбавка [2] Не се използва

[3] Процентна отстъпка [4] Не се използва [5] Корекция



ВНИМАНИЕ! Възможни стойности: 1 – Разрешава; 0 - Забранява

* Забележка:

Ако сте избрали следните стойности 11001, то това означава следното:


1- Разрешен печат на процентна надбавка в касовата бележка;

1- Не се използва;

0- Забранен печат на процентна отстъпка в касовата бележка;

0- Не се използва

1- Разрешен печат на корекция в касовата бележка.



Потвърждавате с ☐ и преминавате към следващ параметър.



Параметър за разрешаване на плащания. Преди да променят стойностите пуснете Дневен отчет.

Потвърдете с ☐ и преминете към следваща стъпка за програмиране на този параметър.

Функцията се състои от 4 разряда. Стойността по подразбиране е 1111. Всеки разряд показва кои от следните операции ще бъдат забранени/разрешени в режим Регистрация:

[1] Плащане с ЧЕК [2] Плащане с КРЕДИТ [3] Плащане с USD [4] Плащане с EURO



ВНИМАНИЕ! Възможни стойности: 1 – Разрешава; 0 – Забранява
НЕМОЖЕ ДА СЕ ЗАБРАНИ ПЛАЩАНЕ В БРОЙ!!!

* Забележка:

Ако сте избрали следните стойности 1101, то това означава следното:

1-Разрешен печат на плащане с ЧЕК; 1- Разрешен печат на плащане с КРЕДИТ;

0- Забранен печат на плащане с USD ; 1- Разрешен печат на плащане с EURO.

ST Номер 9	ST Разрешаване плащ. 1111	1 1 0 1 ST	ST Разрешаване плащ. 1101	ST Номер 10
--	---	---	---	---

Потвърждавате с и преминавате към следващ параметър.

ST Номер 10	ST Номер ЕКАФП 01	Параметър 10, показва номер на ЕКАФП. Преди да промените стойностите пуснете Дневен отчет.
---	---	--

Потвърдете с и преминете към следваща стъпка за програмиране на този параметър.

Възможните стойности, които приема са от 1 до 99.

Потвърждавате с и преминавате към следващ параметър.

Номер 11 Дневен отчет-виг 000

Този параметър показва какви допълнителни данни можете да печатате в дневния отчет и периодичния отчет. Потвърдете с и преминете към следваща стъпка за програмиране на този параметър. Функцията се състои от 3 разряда. Стойността по подразбиране е 000. Всеки разряд показва кои от следните операции ще бъдат забранени/разрешени:

[1] Отчет по артикули [2] Отчет по оператори [3] Отчет по департаменти

* Забележка:

Системният параметър има значение, когато дневният фин. отчет е пуснат от клавиатурата на касата. Ако този отчет се изпълнява по команда от РС, текущият отчет се разпечатва и нулира според указаното в командата. Ако РС-то не укаже тези променливи, то се ползват данните, записани в системните параметри.



ВНИМАНИЕ! Възможни стойности: 1 – Разрешава; 0 – Забранява

* Забележка:

Ако сте избрали следните стойности 101, то това означава следното:

1- Разрешен печат на отчет по артикули в дневния отчет;

0- Забранен печат на отчет по оператори в дневния отчет;

1- Разрешен печат на отчет по департаменти в дневния отчет.

Номер 11 Дневен отчет-виг 000 Дневен отчет-виг 101 Номер 12

Потвърждавате с и преминавате към следващ параметър.

Номер 12

Параметър, който показва разрешени/забранени нулеви данни, по които няма натрупвания в отчет по оператори и по департаменти. Потвърдете с и преминете към следваща стъпка за програмиране на този параметър. Функцията се състои от 2 разряда. Стойността по подразбиране е 00. Всеки разряд **показва** кои от следните операции ще бъдат забранени/разрешени с нулеви данни:

[1] Отчет по оператори; [2] Отчет по департаменти



ВНИМАНИЕ! Възможни стойности: **1 – Разрешава; 0 – Забранява**

* Забележка:

Ако сте избрали следните стойности 10, то това означава следното:

1- Разрешен печат на отчет по оператори с нулеви данни;

0- Забранен печат на отчет по департаменти с нулеви данни.

ST	Номер 12	ST	Печат Всичко 00	1 0 ST	Печат Всичко 10	ST	Номер 13
---------------------------------	----------	---------------------------------	-----------------	---	-----------------	---------------------------------	----------

Потвърждавате с и преминавате към следващ параметър.

ST	Номер 13	ST	Дневен отчет нулиране 100	- Стойността по подразбиране е 100. Всеки разряд показва кои от следните операции ще бъдат забранени/разрешени:
---------------------------------	----------	---------------------------------	---------------------------	---

[1] Периодичен отчет

[2] Отчет по артикули


[3] Отчет по оператори

* Забележка:


Системният параметър има значение, когато дневният фин. отчет е пуснат от клавиатурата на касата. Ако този отчет се изпълнява по команда от РС, текущият отчет се разпечатва и нулира според указаното в командата. Ако РС-то не укаже тези променливи, то се ползват данните, записани в системните параметри.



ВНИМАНИЕ! Възможни стойности: **1 – Разрешава; 0 – Забранява**



Потвърждавате с ☐ и преминавате към следващ параметър.



[0] Стандартен шрифт [1] Сбит шрифт

* Забележка:

Ако сте избрали стойност 1, то това означава, че КЛЕН ще се печата с двойно по-нисък шрифт.

Ако сте избрали стойност 0, то това означава, че КЛЕН ще се печата със стандартен шрифт.



Потвърждавате с ☐ и преминавате към следващ параметър.

☐

Номер

15

Параметър 15, показва с каква везна може да работи ЕКАФП. Потвърдете с ☐ и преминете към следваща стъпка за програмиране на този параметър. Стойността по подразбиране е 2. Приема стойности 0,1,2. Всяка стойност е работа с различен вид везна.

[0] RS2 не работи с везна

[1] Протокол за "BIMKO"

[2] Протокол за "Daisy"

* Забележка:

Ако сте избрали стойност 0, то това означава, че RS2 не работи с везна;

Ако сте избрали стойност 1, то това означава, че работите с протокол за "BIMKO";

Ако сте избрали стойност 2, то това означава, че работите с протокол за "Daisy".

☐

Номер

15

☐

Тип Везна

2

☐

Номер

16

Потвърждавате с ☐ и преминавате към следващ параметър.

☐

Номер

16


Параметър 16, показва с какъв размер/брой редове на лого/ може да се печата логото на касовата бележка. Потвърдете с ☐ и преминете към следваща стъпка за програмиране на този параметър.

Стойността по подразбиране е 144. Приема стойности 0 ,1-144.



ВНИМАНИЕ! Възможни стойности: 0 – Забранява печат на лого

От 1 до 144 – брой редове на графично лого, които се печатат.



Потвърждавате с и преминавате към следващ параметър.


Номер 17 Параметър 17 прави интерпретация на тегловен баркод. Това е баркод от типа EAN-13 с начална цифра 2. Параметърът указва кои позиции да се интерпретират като количество и кои - като номер на артикул. Съдържа 4 разряда, както следва:

- [1] Начална позиция на количеството [2] Брой позиции на количеството [3] Начална позиция на номера на артикула
[4] Брой позиции на номера на артикула




ВНИМАНИЕ! Позициите се броят отляво надясно, като се започва от 1.

Стандартът на баркода, който можете да програмирате е EAN - 13.




Потвърждавате с и преминавате към следващ параметър.

Номер 18 Този параметър служи за печат на обща сума по курс(валута) на плащане. Потвърдете с и преминете към следваща стъпка за програмиране на този параметър. Стойностите, които приема са: 0 - не се печата, 1, 2... - печата се общата сума на бона, името и курсът на съответния номер плащане.




Потвърждавате с и преминавате към следващ параметър.




***Забележка:**

Ако сте въвели стойност 20 на този параметър при натискане на в режим **"Регистрация"** ще се извърши регистрация на департамент 21.



Потвърждавате с и преминавате към следващ параметър.



Номер	20	Om N#	0000000001	Номер	21
-------	----	-------	------------	-------	----

Потвърждавате с и преминавате към следващ параметър.

Номер	21
-------	----

Параметърът показва диапазон на фактури – край. Потвърдете с и преминете към следваща стъпка за програмиране на този параметър.

Можете да въведете число, за да укажете край на номерацията на фактурите.

Номер	21	До N#	0000000000	Номер	22
-------	----	-------	------------	-------	----

Потвърждавате с и преминавате към следващ параметър.




ВНИМАНИЕ! Неможете да променят номера на КРАЙ НА НОМЕРАЦИЯТА, докато не използвате всички номера и после, задължително пуснете дневен отчет с нулиране.

Номер	22
-------	----


С този параметър можете да програмирате брой празни редове между всяка бележка.

Потвърдете с и преминете към следваща стъпка за програмиране на този параметър.

Стойността по подразбиране е 4. Ако изберете по-малка стойност, то след печат на бележка, разстоянието до следващата е малко и при откъсване на бон част от информацията ще бъде отрязана. Възможни стойности са от 0 до 50 включително.




Потвърждавате с  и преминавате към следващ параметър.




Потвърдете с  и преминете към следваща стъпка за програмиране на този параметър.

Можете да въведете от 0 до 9 контраст, но по-високите стойности водят бързо изтощаване на батериите, когато ФУ работи без външно захранване.



Потвърждавате с  и преминавате към следващ параметър.



Този параметър показва времето за автоматично изключване.

Потвърдете  и преминете към следваща стъпка за програмиране на този параметър.

Време (в минути), след изтичането на което ЕКАФП ще се самоизключи, ако не е работила (не е имало натиснат клавиш, не е обновяван дисплея, не е имало печат, не е имало комуникация).

Възможните стойности са от 0 до 240. Ако сте избрали стойност 0, то ЕКАФП няма да се изключи.

*** Забележка :**

Системният параметър има значение, само когато ФУ работи на батерия (без захранване от мрежата).

Потвърждавате с и преминавате към следващ параметър.

Номер 25 С този параметър се регулира контраст на екрана. Потвърдете с и преминете към следваща стъпка за програмиране на този параметър. Възможните стойности са: от 0 до 25

Номер 25 Екран контраст 6 Номер 26

Потвърждавате с и преминавате към следващ параметър.

Номер 26 С този параметър можете да зададете след колко секунди да се изключи подсветката на дисплея, за пестене на енергия.

Номер	26	Екран изключване [се	30	Номер	27
-------	----	----------------------	----	-------	----

Потвърдете с и преминете към следваща стъпка за програмиране на този параметър.

Стойност по подразбиране е 30. Възможните стойности са : от 0 до 59

Потвърждавате с и преминавате към следващ параметър.

Номер	27	За паркинг	0
-------	----	------------	---

Този параметър показва, че можете да издавате фискален бон за паркинг място. Стойност по подразбиране е 0. Възможните стойности са : от 0 и 1. Ако стойността е 0, то не можете да издавате фискална бележка от ЕКАФП за паркинг. Ако параметърът е със стойност 1, то вие можете да издавате фискална бележка за паркинг място от това ФУ.

Потвърждавате с и с това сте приключили програмирането на всички системни параметри.

ПРОГРАМИРАНЕ НА АРТИКУЛИ

Артикулите имат различни параметри.

Номер	Ед. цена	Департамент	Име	BC	Запас
-------	----------	-------------	-----	----	-------

За да програмирате първи артикул следвайте инструкциите:

Влезте в режим **Програмиране**. Въведете парола и потвърдете с .Натиснете

Вече можете да въведете параметрите на 1ви артикул.



ВНИМАНИЕ!

Ако желаете да програмирате артикул с друг номер, моля въведете номера на желанния от Вас артикул и потвърдете с **[ST]**

[PLU]

Номер

1

[ST]

Единична цена

0.00

От клавиатурата въведете желаната от Вас единична цена, например: 10.00лв. и потвърдете с **[ST]**

[1][0][.][0][0][ST]

Единична цена

10.00

За да преминете към следващия параметър на артикула натиснете **[ST]**.

[ST]

Департамент

0

Изберете номер на департамент, към който ще бъде включен този артикул, напр. **[1]**

Потвърдете с **[ST]** и преминете към следващ параметър.

[ST]

Име:

Въведете име на артикула. Потвърдете с **[ST]** и преминете към следващ параметър.



ВНИМАНИЕ!

Можете да въвеждате букви на кирилица и латиница/малки и големи / от таблицата с ASCII кодовете. При задържане на клавиш **QTY** можете да въвеждате числа. **C** –използвайте за изтриване един символ назад, а **VD** – за изтриване на целия ред. За да си разпечатате мястото на букви/символи в режим ПРОГРАМИРАНЕ, натиснете **8** **VD**.

ST

BC:

0

Ако желаете да маркирате баркод на този артикул, можете да го въведете ръчно или с баркод скенер. Потвърдете с **ST** и преминете на следващия параметър.

ST

Запас:

999999.999

Запас на този артикул, означава стокова наличност. Въведете число от клавиатурата.

Стойността подразбиране е 999999.999, което означава, че не се следи стокова наличност.

Увеличава се, чрез въвеждане на количеството и натискане на **+** **%** и се намалява с въвеждане на количеството и клавиш **-** **%**

Потвърдете с **ST** и с това сте приключили с програмирането на всички данни за първи артикул. За програмиране данни на всеки следващ артикул, следвайте инструкциите по-горе.

ПРОГРАМИРАНЕ НА ДЕПАРТАМЕНТИ

Департаментите могат да се разглеждат като отделни сектори в търговските обекти или като стокови групи, в които продаваемата стока се класифицира по различни признаци. Програмирането на департаментите означава да им се присвоят определени параметри, които ще се използват в процеса на търговската дейност. За програмиране на департамент 1-ви съответства клавиш . За останалите съответства клавиш от цифровата клавиатура и клавиш . Например за програмиране на 4-ти департамент. За да програмирате първи департамент, следвайте инструкциите:

Влезте в режим **Програмиране**. Въведете парола и потвърдете. Натиснете за програмиране на департамент 1.

Номер	Име	Дан.група	Макс.цифр
-------	-----	-----------	-----------

Номер **Име:** Въведете име с помощта на ASCII кодовете и потвърдете с .

Данъчна група: Въведете данъчната група, към която ще бъде включен този департамент./Данъчна група на департамента, приема стойности от 1 до 8/. Потвърдете с и преминете към следващ параметър.

MAX цифри: Максимален брой цифри при работа със свободна цена, въвеждана при продажба по този

департамент. Можете да промените това число от клавиатурата. Потвърдете с **[ST]** и с това сте приключили с програмирането на всички данни за първи департамент. Можете да разпечатате за коректност на данните с **[-%]**. За програмиране данни на всеки следващ департамент, следвайте инструкциите по-горе.

ПРОГРАМИРАНЕ НА ДАНЪЧНИ СТАВКИ

За да програмирате данъчни ставки, следвайте инструкциите: Влезте в режим **Програмиране**. Въведете парола и потвърдете.

Натиснете **[QTY]** **Номер** **1** **[ST]** **А ДДС [%]** **0.00**

А ДДС [%]: 0.00	Б ДДС [%]: 0.00	В ДДС [%]: 0.00
-----------------	-----------------	-----------------

Новата стойност се въвежда от цифровата клавиатура, потвърждава се с клавиш **[ST]** и се преминава към следващата данъчна ставка. За забрана на извършване на продажби по данъчна група се използва клавиш **[VD]**

[VD] **А ДДС [%]** *****.*****

А ДДС [%] **0.00**

Потвърдете с **[ST]** и с това сте приключили с програмирането на всички данни за данъчни ставки. При всяка промяна на стойностите на данъчните ставки, ще се разпечатва бележка с промяната.

За програмиране данни на всяка следваща данъчна ставка, следвайте инструкциите по-горе.

ПРОГРАМИРАНЕ НА ПАРКИНГ ПРЕСТОЙ И ТАРИФА

Влезте в режим **Програмиране**. Въведете парола и потвърдете **[CLK]**. За да програмирате данни за паркинг задръжте клавиш **[ALT]** и натиснете **[ST]**. На дисплея ще се появи номер на първи параметър за първи престой на паркинг, а след това и всички останали параметри, които са нужни за програмиране на тарифа за престой.

[MODE]	Програмиране -----	[9] [9] [9] [9]	Прогр.	[ALT] [ST]	Номер 1	[ST]	Единична цена 1.00		
[ST]	Единична цена 1.00	[ST]	ПРЕСТОЙ; 30	[ST]	Департамент; 1	[ST]	Име; Престой 30 мин.	[ST]	Номер 2

Въведете ед. цена и потвърдете с **[ST]**, престой се въвежда в минути. Изберете департамент, към който желаете да бъде начислен този престой, Името или това, което ще се печата като текст въведете от кодовата таблица.

ВНИМАНИЕ! Можете да въведете до 8 престоя и техните тарифи.

ПРОГРАМИРАНЕ НА ОПЕРАТОРИ

Влезте в режим **Програмиране**. Въведете парола и потвърдете. Натиснете **CLK**

Номер	Парола	Име
1	000001	

За по-бърз достъп до съответния оператор се въвежда номера на оператора и клавиша **ST**

За програмиране данни на първи оператор, следвайте инструкциите:

Програмиране номер на първи оператор. Потвърдете с **ST** и преминете към следващия параметър.

Въведете парола на оператора. Потвърдете с **ST** и преминете към следващ параметър. Въведете име на оператор.

Номер	Парола	Име:
1	000001	Оператор 01

Можете да въвеждате букви на кирилица и латиница/малки и големи / от таблицата с ASCII кодовете. При задържане на клавиш **QTY можете да въвеждате числа **C** –използвайте за изтриване един символ назад, а **VD** – за изтриване на целия ред. За да си разпечатате мястото на букви/символи в режим ПРОГРАМИРАНЕ, натиснете **8 VD**.**

След като е въведено името и с това сте приключили с програмирането на всички данни за първи оператор. За програмиране данни на всеки следващ оператор, следвайте инструкциите по-горе.

ПРОГРАМИРАНЕ НА ДАТА И ЧАС

Влезте в режим **Програмиране**. Въведете парола и потвърдете. Натиснете

29-04-2013 23:39:51

Въведете актуална дата и час и потвърдете с

След като сте въвели дата и час с това сте приключили програмиране на дата/час. Когато сте в режим Регистрация/извън бон/, можете да видите дата/час със задържане на и натискане на

ПРОГРАМИРАНЕ НА ПЛАЩАНИЯ

Влезте в режим **Програмиране**. Въведете парола и потвърдете. Натиснете

Номер

1

Име:

В БРОЙ

Номер	Име	Курс	НАП ПЛ
-------	-----	------	--------

Стойността по подразбиране на петте вида

плащания са - "В БРОЙ", "С ЧЕК", "НА КРЕДИТ", "USD" и "EURO." За всяко от плащанията (освен плащане в брой) е възможно да бъде програмиран и курс спрямо основното, което позволява работа с валути, както и към кой номер плащане да бъде отнесено при предаване на данните към сървъра на НАП.

Номер	ST	Име:	ST	Курс:	ST	НАП ПЛ.:
1		В БРОЙ		0.000		0

За програмиране 1-ви номер на плащане, потвърдете с и преминете към следващия параметър. Въведете име на плащане **Можете да въвеждате букви на кирилица и латиница/малки и големи / от таблицата с ASCII кодовете.**

При задържане на клавиш **[QTY]** можете да въвеждате числа. **[C]** –използвайте за изтриване един символ назад, а **[VD]** – за изтриване на целия ред. За да си разпечатате мястото на букви/символи в режим ПРОГРАМИРАНЕ, натиснете **[8] [VD]**.

Въведете курс от клавиатурата.

Курс:	1 . 2 5 ST	Курс:	ST	НАП ПЛ.:	ST
0.000		1.25		1	

С това сте приключили с програмирането на всички данни за второ плащане.

За програмиране данни на всяко следващо плащане, следвайте инструкциите по-горе.

*Забележка:

Ако нямате въведен курс на дадено плащане, то не можете да платите с това плащане. Напр. Ако за плащане с чек имате курс на стойност 0.000, то при опит да платите с чек ФУ ще вдигне грешка.

ПРОГРАМИРАНЕ НА КЛИШЕ

Веднъж програмирано, заглавието /КЛИШЕ/ ще се разпечатва в началото на всяка бележка.

Влезте в режим **Програмиране**. Въведете парола и потвърдете. Натиснете **[-%]**

Потвърдете с **[ST]** и преминете към следващ параметър.

Програмиране на първи ред в заглавието на касовата бележка.

Въведете името на първи ред на касовата бележка Потвърдете с **[ST]** и преминете към следващ параметър.

Номер:
1

- %	Номер:	1	ST	Текст:	ФИРМА
------------------------------------	--------	---	-----------------------------------	--------	-------

Можете да въвеждате букви на кирилица и латиница/малки и големи / от таблицата с ASCII кодовете. При задържане на клавиш можете да въвеждате числа. –използвайте за изтриване един символ назад, а – за изтриване на целия ред. За да си разпечатате мястото на букви/символи в режим ПРОГРАМИРАНЕ, натиснете .

- %	Номер:	1	ST	Текст:	ФИРМА	ST	Номер:	2	ST	Текст:	Адрес:	ST
------------------------------------	--------	---	-----------------------------------	--------	-------	-----------------------------------	--------	---	-----------------------------------	--------	--------	-----------------------------------

Потвърдете с и въведете трети ред от клишето, потвърдете с .

За програмиране данни на всеки следващ ред от клишето, следвайте инструкциите по-горе. След като стигнете до ред 6 на клишето, следва въвеждане на рекламни редове в края на бона.

Веднъж програмирани, рекламните редове ще се разпечатват в края на всяка бележка /2 реда/.

Номер:	7	и	Номер:	8	- са рекламните редове в края на бележката.
--------	---	---	--------	---	---

Потвърдете с и преминете към следващ параметър.

ПРОГРАМИРАНЕ НА КОМЕНТАРНИ РЕДОВЕ

Могат да се програмират 10 коментарни реда. Натиснете

[ALT]

[+ %]

Номер:

1

[ST]

Текст:

ЕИК:

Номер:

2

Текст:

[ST]

[ST]

Коментарните редове можете да въвеждате с помощта на кодовата таблица. За програмиране данни на всеки следващ ред от коментарните редове, следвайте инструкциите по-горе.

Режим Регистрация

ЕКАФП позволява работа с до 20 оператора. В началото на работния ден (смяна), всеки оператор влиза в режим

“Регистрация” посредством въвеждане на своя предварително запрограмиран код (парола).

С помощта на [MODE], изберете меню **РЕГИСТРАЦИЯ. Въведете парола и потвърдете.**

Регистрация

[1] [CLK]

0.00

Ако имате предварително програмирани артикули, можете да направите директна продажба по съответния артикул. Ако нямате предварително програмирана цена за артикул, можете да продавате по свободна продажба към департамент по Ваш избор. Продажба може да бъде осъществена и с количество, както и с натрупване. Може да бъде направена и корекция на последната продажба, както и на избрана от Вас предходна продажба преди приключване на

касовата бележка. ЕКАФП позволява и **ДУБЛИКАТ** на касовия бон. Всичко това можете да направите ако следвате внимателно описаните по-долу инструкции.

ПРОДАЖБА ПО СВОБОДНА ЦЕНА КЪМ ДЕПАРТАМЕНТ

Продажба по свободна цена към департаменти се осъществява:

Въвеждате желаната от Вас цена, натискате клавиши от **01** до **04** съответно за департаменти от "1" до "3" и извършвате продажба по свободна цена към департамент, който сте избрали.

0.00	2 . 3 5 03	Дnm 01 2.35	TL	В БРОЙ 2.35
------	---	----------------	-----------	----------------

За да приключите касовата бележка, натиснете **TL**

Разпечатва се общата сума от търговската операция, а също така времето и датата на операцията.

По този начин можете да извършите продажба по свободна цена по всеки департамент, който желаете.

Пример: Продажба по свободна цена 5.28 лв. към 23 департамент:

5 . 2 8 04	Дnm N#	2 3	Дnm N# 23	ST	Дnm N# 5.28	TL	Дnm 23 5.28
---	--------	-------------------	--------------	-----------	----------------	-----------	----------------

За да приключите касовата бележка, натиснете . Разпечатва се общата сума от търговската операция, а също така времето и датата на операцията.



ВНИМАНИЕ!

Преди да приключите бележката можете да видите каква е сумата до момента с т.нар. **МЕЖДИННА СУМА**. Натиснете клавиш  и след това можете да приключите касовия бон. Междинна сума можете да правите след всяка продажба, както и на процентна отстъпка/надбавка и след това да приключите бележката.


ПРОДАЖБА ПО АРТИКУЛИ

Натрупване по артикули се извършва по 3 начина:

- по предварително програмирана цена за артикул;
- по свободна цена на артикул /но само на артикули с номер над 100/
- с баркод скенер/ако има програмиран/.


Продажба на предварително програмиран артикул

Ако имате предварително програмирана цена и име за 1ви артикул 10.00лв. и цена и име за 2ри артикул 2.00лв, натиснете следните клавиши:



Продажба с предварително програмиран баркод за артикул


Продажба на артикул 01 с баркод ръчно. Въведете от клавиатурата ръчно баркод, натиснете  и  за приключване на бона.

	40306551		APT 01 10.00		В БРОЙ 10.00
--	----------	---	-----------------	---	-----------------

Свободна продажба по артикул

Такава продажба може да се извърши само за артикули с номер над 100. За целта на напр. артикул 101 трябва да се програмира към кой департамент ще се отнася. Ако няма въведен департамент, то продажба по този артикул не може да се извърши.


Пример: Продажба по свободна цена 2,59лв към 101 артикул.

	Цена: 2,59		APT 101 2,59		В БРОЙ 2,59
--	---------------	---	-----------------	---	----------------

ПРОДАЖБА С ПОВТОРЕНИЕ

Всяко натрупване (продажба) може да бъде повторено с натискане на клавиш  , толкова пъти, колкото е необходимо. Операцията е валидна и при продажби с количество.

Пример: Продажба по предварително програмирана цена за 1ви артикул 10.00лв. с повторение на натрупването един път.



Разпечатва се 2 пъти предварително програмирана цена на артикул с код 1 и общата сума от търговската операция.




ВНИМАНИЕ!

Можете да натискате, колкото е необходимо в рамките на касовия бон преди приключването на бележката.

ПРОДАЖБА С УМНОЖЕНИЕ /КОЛИЧЕСТВО/

Този вид продажби се извършват аналогично на вече описаните. Разликата е, че първо се въвежда количество (с максимум 3 знака след десетичната точка) и се натиска клавиш [QTY] .


Пример: Продажба на 2.123 кг. по артикул с код 2



ПРОДАЖБА С НАТРУПВАНЕ НА СТОЙНОСТНИ ОТСТЪПКИ/НАДБАВКИ

Въвеждането на стойностна отстъпка се осъществява, с въвеждане на стойността от цифровата клавиатура и натискане на клавиши **[ALT] - %**, а надбавка с натискане на клавиши **[ALT] + %**.


Пример: Продажба на стока с код 1 по цена 10.00 лв. със стойностна отстъпка 5.00 лв., продажба на стока по цена 2.00 лв. с код 2 със стойностна надбавка 1.00 лв.



ПРОДАЖБА С НАТРУПВАНЕ НА ПРОЦЕНТНИ ОТСТЪПКИ/НАДБАВКИ


Процентните отстъпки и надбавки могат да се осъществят, както към отделна продажба, така към натрупаната до момента междинна сума. Надбавките и отстъпките към отделно натрупване се отнасят към данъчната група на това натрупване. Надбавките и отстъпките към междинна сума се разпределят пропорционално между натрупванията, участващи в сумата, и автоматично се разпределят към оборота по данъчните групи. ЕКАФП допуска въвеждане на процентна надбавка и отстъпка от клавиатурата в момента на натрупването, преди натискането на съответния клавиш **- %** или **[ALT] - %**.

Пример: Продажба на стока с код 1 по цена 10.00 лв. с отстъпка 5% и продажба на стока по цена 2.00 лв. с код 2 с надбавка 10%, въведена от клавиатурата.



НАТРУПВАНЕ НА ПРОЦЕНТНИ ОТСТЪПКИ/НАДБАВКИ НАД МЕЖДИННА СУМА

Пример: Продажба на артикул с код 1 по предварително програмирана цена 10.00 лв., продажба на артикул с код 2 по предварително програмирана цена 2.00 лв. И отстъпка над междинна сума 5%.




КОРЕКЦИЯ

Операция корекция е възможна само до приключване на касовата бележка преди да натиснете клавиш **TL**. Ако се коригира натрупване, към което е направена надбавка или отстъпка, заедно с корекцията на натрупването се коригира и надбавката или отстъпката.

Корекция на последното натрупване

Корекция на последното натрупване се осъществява с натискане на клавиш **VD**.


Пример: Продажба на артикул с код 1 по предварително програмирана цена 10.00 лв., продажба на артикул с код 2 по предварително програмирана цена 2.00 лв. с корекция на последното натрупване.



Ако се коригира натрупване, към което е направена надбавка или отстъпка, заедно с корекцията на натрупването се кори


Дълбок войд -използват се клавишите **ALT VD**, след което се въвежда продажбата, която трябва да се коригира; за корекция на няколко продажби преди всяка се натиска клавишите **ALT VD**

Пример: Продажба на артикул с код 1 по предварително програмирана цена 10.00 лв., продажба на артикул с код 2 по предварително програмирана цена 2.00 лв. с корекция на първото натрупване.



Пълно анулиране на касовата бележка.

Операция пълно анулиране на касовата бележка може да се изпълни, чрез последователно натискане на клавиш **VD** до анулиране на всички предишни натрупвания.



ПРИКЛЮЧВАНЕ НА КАСОВАТА БЕЛЕЖКА И ПЛАЩАНЕ

Приключване на клиентската касова бележка се осъществява с натискане на клавиш  при плащане в брой, или   /друго плащане/. На дисплея ще се покаже **ПЛАЩАНЕ;**, от което можете да изберете вида на плащане /ако е разрешено от системния параметър/. Изберете желаното от Вас плащане като въведете номер на плащане, напр. 4, натиснете  и с това ще приключите бележката.

 – плащане В БРОЙ;     - плащане С ЧЕК;     -С КРЕДИТ,     -USD,     -EURO

Ако преди натискане на клавиш за даден вид плащане е въведена сума, ЕКАФП автоматично изчислява ресто. Въвежда се сумата за плащане, и се натиска вида на плащане и така се приключва бележката.

Пример:   АРТ 01
10.00     **ПЛАЩАНЕ;**  **ПЛАЩАНЕ;**  **РЕСТО;**
-10.00

Плащането може да бъде извършено в смесена форма.

  АРТ 01
10.00    **ПЛАЩАНЕ;**  **ПЛАЩАНЕ;**  С ЧЕК 2.00  В БРОЙ 8.00

СЛУЖЕБНО ВЪВЕДЕНИ И ИЗВЕДЕНИ СУМИ

Служебно въведени или изведени суми от ЕКАФП се осъществяват чрез въвеждане на съответната сума от цифровата клавиатура и последващо натискане на комбинацията от клавиши или . Операциите се извършват извън клиентска касова бележка.

Сл. въведени:
123,00

Сл. изведени:
12,00

ПОВТОРЕНИЕ НА КАСОВА БЕЛЕЖКА

В някои случаи е необходимо издаване на дубликат на документ за извършената продажба. Отразените в дубликата суми не се натрупват в отчетите и не се записват във ФП. Дубликатът има следващ пореден номер и надписи " СЛУЖЕБЕН БОН " и " ДУБЛИКАТ ". Операцията е валидна само за последно издадената касова бележка. Дубликат се издава с натискане на клавишите

ПЕЧАТ НА КОМЕНТАРНИ РЕДОВЕ

Печат на коментарни редове може да се ползва само в касова бележка. Използва се следната комбинация от клавиши - номер на предварително програмирация ред, който не може да се променя и се печата отляво на бона (от 1 до 9) и след това

Към този ред могат да се добавят още символи, които ще се печатат от дясно на бона. Потвърждавате с .

РАЗШИРЕНА КАСОВА БЕЛЕЖКА /ФАКТУРА/

За да се издаде разширена клиентска бележка, се натискат клавишите На дисплея се индицира номера на фактурата. След извършване на продажбите и приключване на фактурата с клавиша се въвеждат данните за клиента. **Можете да въвеждате букви на кирилица и латиница/малки и големи / от таблицата с ASCII кодовете. При задържане на клавиш можете да въвеждате числа. –използвайте за изтриване един символ назад, а – за изтриване на целия ред. За да си разпечатате мястото на букви/символи в режим ПРОГРАМИРАНЕ, натиснете .**

Ф-РА
0000000001

APT 01
10.00

Продавач:

въвеждате името с кодовата таблица и
натискате

Идент. N #:

въведете номер с кодова таблица и натиснете

ЗДДС. N #:

въведете номер и натиснете с

Получател:

въвеждате името с кодовата таблица и натискате

Купувач:

въвеждате името с кодовата таблица и

натискате 

Адрес:

въвеждате името с кодовата таблица и натискате 

РАБОТА НА ФУ ЗА ПАРКИНГ

Този режим Ви дава възможност да издавате бележки за паркинг. Това можете да направите, ако предварително в режим програмиране сте въвели стойност на 27ми системен параметър 1. Тогава в режим Регистрация /продажби/ можете да издавате бележка за паркинг. Влезте в режим Регистрация с помощта на клавиш , въведете парола. На дисплея ще се появи надпис ПАРКИНГ. Можете да избирате предварително програмирано време на престой от клавиши    За край на бележка натиснете .




ВНИМАНИЕ! Когато работите в този режим, не можете да използвате ЕКАФП като стандартна търговска каса. Когато ФУ работи като търговска каса, то не можете да я използвате за работа с паркинг.

Режим Отчети

В отчетите се съдържа информация за всички продажби, движението на паричните средства и т.н. Отчетите се разпечатват в следните режими:

В режим **"контролно четене"** (" Четене "), в произволен момент по желание на клиента се разпечатват отчети "X". Четат само информация от ОП/оперативна памет/ на ЕКАФП, не въздействат върху ФП/фискална памет/ и не изпълняват нулиране на регистрите.

Избор на режим " Четене " се осъществява с помощта на **[MODE]** , изберете меню **Четене**. За да влезете в този режим, въведете парола и потвърдете с **[ST]**



От това меню, можете да изберете какъв отчет да пуснете. За да пуснете Дневен финансов отчет без нулиране натиснете **[TL]**



ВНИМАНИЕ!

При отчет по оператори, можете да изберете дали да пуснете отчет за определен оператор/ **[3]** **[CLK]** / или за всички- **[CLK]** . При отчет по артикули, можете да пуснете, както за всички - **[PLU]** , така и по номер / **[3]** **[PLU]** / или по наличности - **[CLK]**

В режим "четене с нулиране" (" Нулиране ") се разпечатва отчет " Z ", който чете информация от ОП на ЕКАФП с нулиране на регистрите. Само дневния финансов отчет, който задължително се разпечатва в края на смяната, деня или денонощието, прави запис във фискалната памет на ЕКАФП.

Избор на режим " Нулиране " се осъществява с помощта на  , изберете меню **Нулиране**. За да влезете в този режим, въведете парола и потвърдете с 



За да пуснете Дневен финансов отчет с нулиране натиснете 



ВНИМАНИЕ!

При отчет по оператори, можете да избирате дали да пуснете отчет за определен оператор/   / или за всички-  . При отчет по артикули, можете да пуснете, както за всички -  , така и по номер /   / или по наличности -  .

Режим Отпечатване на информация от КЛЕН

За печат на информация от КЛЕН, влезте в режим „ Четене “ или „ Нулиране “. Например: влезте в режим Четене с  , въведете парола и потвърдете с  .С помощта на   , на дисплея ще се изпише.

Отпечатаните в този режим документи не се съхраняват в КЛЕН-а.

ПЕЧАТАТ КЛЕН

Разпечатване на обща информация за КЛЕН

Разпечатване на обща информация за този КЛЕН – натиснете клавиш 

Отпечатаният документ съдържа идентификатор на SD картата, номерата на ФУ, където е активиран този КЛЕН (номер на ФУ и номер на ФП), датата и часа на активирането му, максимален брой записи в този КЛЕН, оставащ брой свободни записи в този КЛЕН, номер, дата и час на издаване на първия и последния документ, записани в КЛЕН-а.

Разпечатване на подробна информация за КЛЕН

Разпечатване на подробна информация за този КЛЕН

Пример за печат на всички документи по номера на документите, натиснете последователно клавиши:

  ОТ БОН

   ДО БОН

   ПЕЧАТАТ КЛЕН

Разпечатва копие на всички бонове от 59-ти до 61-ти номер

Пример за печат на всички документи по номера на Z отчети, натиснете последователно клавиши:

ОТ ОТЧЕТ ДО ОТЧЕТ ПЕЧАТАТ КЛЕН

Разпечатва копие на всички бонове от 2-ри до 6-ти номер на Z отчет

Пример за печат на всички документи по дати, натиснете последователно клавиши:

ОТ ДАТА ДО ДАТА ПЕЧАТАТ КЛЕН

Разпечатва копие на всички документи от 20.04.2013г до 26.04.2013г

Пример за печат само на Z отчети по номера на документите, натиснете последователно клавиши:

ОТ БОН ДО БОН ПЕЧАТАТ КЛЕН

Разпечатва копие на всички Z отчети по номера на документи от 5-ти до 12-ти номер

Пример за печат само на Z отчети по номера, натиснете последователно клавиши:

ОТ ОТЧЕТ ДО ОТЧЕТ ПЕЧАТАТ КЛЕН

Разпечатва копие на всички Z отчети по номера от 3ти до 8ми номер

Пример за печат само на Z отчети по дати, натиснете последователно клавиши:

ОТ ДАТА ДО ДАТА ПЕЧАТАТ КЛЕН

Разпечатва копие на всички Z отчети от 12.04.2013г до 14.04.2013г

Пример за печат само на фискални бележки по номера на документите, натиснете последователно клавиши:

ОТ БОН ДО БОН ПЕЧАТАТ КЛЕН

Разпечатва копие на всички фискални бележки от 12-ти до 15-ти фискален бон

Пример за печат само на фискални бележки по номера на Z отчети, натиснете последователно клавиши:

ОТ ОТЧЕТ ДО ОТЧЕТ ПЕЧАТАТ КЛЕН

Разпечатва копие на всички фискални бележки от 1-ви до 5-ти Z отчет

Пример за печат само на фискални бележки по дати, натиснете последователно клавиши:

ОТ ДАТА ДО ДАТА ПЕЧАТАТ КЛЕН

Разпечатва копие на всички фискални бележки от 12.04.2013г до 15.04.2013г

Режим отчети от фискалната памет

Отчетите на ФП се печатат в детайлен или съкратен вид, по дата или по номер блок. Детайлният отчет включва печат на данните за всички дневни отчети за периода, а при съкратения отчет се отпечатват само сумарните обороти за периода и номерата на блоковете и датите на записа им. Във всички отчети на ФП се печатат данни за аварийни изтривания на ОП (оперативната памет) и КЛЕН, смяна на десетичната точка, промяна на коефициентите на ДДС. Влизането в режим " ФП " се извършва с помощта на и потвърждаване с . На дисплея ще се изпише

Фискална памет

Фискална памет

ДЕТАЙЛЕН ОТЧЕТ ОТ ФП ОТ БЛОК ДО БЛОК

ОТ БЛОК

ДО БЛОК

номер на начален блок

номер на краен блок

СЪКРАТЕН ОТЧЕТ ОТ ФП ОТ БЛОК ДО БЛОК

ОТ БЛОК ДО БЛОК

номер на начален блок

номер на краен блок

ДЕТАЙЛЕН ОТЧЕТ ОТ ФП ОТ ДАТА ДО ДАТА

ОТ ДАТА ДО ДАТА

Въвежда се началната дата на периода. Например: 14.01.2013 г. (макс. 6 цифри).

Въвежда се крайната дата на периода. Например: 15.01.2013 г. (макс. 6 цифри).

СЪКРАТЕН ОТЧЕТ ОТ ФП ОТ ДАТА ДО ДАТА

ОТ ДАТА ДО ДАТА

Въвежда се началната дата на периода. Например: 14.01.2013 г. (макс. 6 цифри).

Въвежда се крайната дата на периода. Например: 15.01.2013 г. (макс. 6 цифри).

Режим Фискален принтер

Този режим позволява работа с РС /персонален компютър/.

Влезте в режим РС. С помощта на **MODE** изберете РС, въведете парола и потвърдете с **ST**.

9 9 9 9 CLK

- Паролата по подразбиране

РС

РС

В режим РС, ЕКАФП работи като фискален принтер под управлението на приложна програма , като комуникира с нея по асинхронен сериен канал за връзка. Тя е предназначена да изпълнява набор от команди, подредени логически в зависимост от операциите, които трябва да се изпълнят.Функциите, които изпълнява ЕКАФП в този режим са:

- Записва и съхранява под управление на приложна програма заглавни редове на клише;
- Записва и съхранява под управление на приложна програма артикулна база данни;
- Записва и съхранява под управление на приложна програма данни за департаменти с име и принадлежност към данъчна група;
- Записва и съхранява под управление на приложна програма видове плащания;
- Отпечатва под управление на приложна програма различни видове фискални и служебни отчети;
- Отпечатва под управление на приложна програма различни видове фискални и служебни бележки;
- Отпечатва под управление на приложна програма служебно въведени, служебно изведени суми.

*Забележка: Асинхронен сериен канал за връзка може да бъде RS232, USB, GPRS и Bluetooth

ГРЕШКИ НА ЕКАФП

При работа с ЕКАФП са възможни грешки по следните причини:

- неизправност на ЕКАФП;
- неправилна работа на оператора с ЕКАФП;
- неизправна ФП.
- Неизправен данъчен терминал;
- липса, повреда или запълване на клен.

В случай на грешка, информация за това (съобщение) се индицира на дисплея и (или) се разпечатва.

* Забележка:

При поява на съобщение за грешка клавиш  превключва показване на номер грешка или пояснителен текст

№	Текст на дисплея	Пояснителен текст	Коментар
1	ПРЕПЪЛВАНЕ	Въпросната операция ще доведе до препълване	Натиснете  и пуснете всички отчети с нулиране

3	ПРЕПЪЛНЕН БОН	Нямате право на повече продажби в този бон	Натиснете C и приключете бележката
4	ПРЕП.БРОЙ ПЛ.	Нямате право на повече плащания в този бон	Натиснете C и приключете бележката
5	НУЛЕВА СУМА	Опит за извършване на нулева транзакция	Натиснете C и въведете правилната сума
6	ЗАПОЧНАТО ПЛ.	Опит за извършване на продажба, след като е започнато плащане	Натиснете C и приключете бележката
7	ЗАБР.ОПЕРАЦИЯ	Нямате право на такава операция	Натиснете C и приключете бележката
8	ЗАБР.ДАН.ГРУПА	Забранена за продажби дан. група	Натиснете C и направете продажба по програмирана дан.гр.
9	ГР.ДИАПАЗОН Ф-РА	Опит за издаване на разширена клиентска бележка (фактура) без въведен диапазон	Натиснете C Виж системни параметри
10	НЕКОРЕКТНА ДАТА		Натиснете C и сверете датата си.
11	МНОГО ТОЧКИ	Въвеждане на повече от една десетична точка	Натиснете C Виж системни параметри

12	*	Въвеждане на повече от един символ '+' или '-'	Възниква само при работа с компютър
13	*	Символът '+' или '-' не е в първа позиция	Възниква само при работа с компютър
14	ГРЕШЕН СИМВОЛ	Недопустим символ, напр. баркод, който съдържа не само цифри	Натиснете  и въведете верни стойности
15	МНОГО ДЕС.ЗНАЦИ	Повече от допустимия брой знаци след десетичната точка	Натиснете  виж системен параметър 1
16	МНОГО ЗНАЦИ	Въведени са повече от разрешения брой символи	Натиснете  и въведете правилен брой символи
20	ГРЕШЕН КЛАВИШ	В дадената ситуация не се обслужва натиснатия от Вас клавиш	Натиснете  и продължете работа
21	ГРЕШНА СТОЙНОСТ	Стойността е извън допустимите граници	Натиснете  и въведете стойност в допустимите граници
22	ЗАБР.ОПЕРАЦИЯ	Виж системен параметър 8	Натиснете  Виж системен параметър 8
23	ЗАБРАНЕН ВОЙД	Опит за "дълбок" войд след отстъпка/надбавка в/у междинна сума	Натиснете  и приключете бележката

24	ГР.ОПЕРАЦИЯ	Опит за "дълбок" войд на несъществуваща транзакция	Натиснете C и приключете бон
25	ГР.ОПЕРАЦИЯ	Опит за извършване на плащане, без да има продажби	Натиснете C и направете продажби преди плащане
26	НЯМА ЗАПАС	Опит за продажба на артикул с количество, надвишаващо запаса му	Натиснете C и виж запас на този арт.икул
27	ГР.ОТГ.ВЕЗНА	Некоректна комуникация с ел. везна	Натиснете C въведете верни стойности
41	ГР. БАРКОД	Некоректен баркод (грешна контролна сума)	Натиснете C и въведете верни данни
42	НУЛЕВ БАРКОД	Опит за продажба с нулев баркод	Натиснете C въведете БК
43	ЗАБР.БАРКОД	Опит за програмиране с тегловен баркод	Натиснете C и продължете работа
44	НЕНАМЕРЕН БК	Опит за продажба с непрограмиран баркод	Натиснете C програмирайте БК
45	ДУБЛИРАН БК	Опит за програмиране на вече съществуващ баркод	Натиснете C програмирайте друг БК

61	**ПОВРЕДЕН КЛЕН	Опит за работа с КЛЕН, неотговарящ на изискванията	Не може да продължите работа. Незабавно се обърнете към сервизен специалист
70	**НЯМА ФИСКАЛНА	!!! Не е открита ФП !!!!	Не може да продължите работа. Незабавно се обърнете към сервизен специалист
71	**ПОДМЯНА ФП	!!! Некоректни данни във ФП !!!!	Не може да продължите работа. Незабавно се обърнете към сервизен специалист
72	**ГР. ЗАПИС ФП	!!! Грешка при запис във ФП !!!!	Не може да продължите работа. Незабавно се обърнете към сервизен специалист
76	**ИНФОРМАЦИЯ НАП	Необходима е информация от сървъра на НАП	Не може да продължите работа. Незабавно се обърнете към сервизен специалист
81	ПРЕП.ДН.ОТЧЕТ	Дневният финансов отчет е препълнен	Натиснете C пуснете дн.фин.отчет с нулиране

83	ПРЕП.ОПЕРАТОР	Отчетът по оператори е препълнен	Натиснете C пуснете.отчет по оператори в нулиране
84	ПРЕП. АРТ.	Отчетът по артикули е препълнен	Натиснете C пуснете отчет по арт. в нулиране
85	ПРЕП. ПЕР. ОТЧЕТ	Периодичен отчет е препълнен	Натиснете C пуснете пер. отчет в нулиране
90	ПЕР.ОТЧЕТ	Не е нулиран периодичен отчет	Натиснете C пуснете пер. отчет в нулиране
91	ДН. ОТЧЕТ	Не е нулиран дневният финансов отчет	Натиснете C пуснете дн.фин.отчет с нулиране
92	ОПЕР. ОТЧЕТ	Не е нулиран отчетът по оператори	Натиснете C пуснете.отчет по оператори в нулиране
93	ОТЧЕТ АРТ.	Не е нулиран отчетът по артикули	Натиснете C пуснете отчет по арт. в нулиране
97	ЗАБР.ПРОМЯНА	Не може да се препрограмира това поле	Натиснете C и пуснете дн.отчет с нулиране
102	***НЯМА МОДЕМ	Няма комуникация между ФУ и модема	Не може да продължите работа. Незабавно се обърнете към

			сервизен специалист
107	**ЗАКЛ. SIM КАРТА	SIM картата на модема е заключена.	Не може да продължите работа. Незабавно се обърнете към сервизен специалист
108	ГРЕШНА ПАРОЛА	Опит за въвеждане на грешна парола.	Натиснете C и въведете вярна парола
110	**НОВА SIM КАРТА	Подменена SIM карта	Не може да продължите работа. Незабавно се обърнете към сервизен специалист
111	**КОМУН. ГР. НАП	Грешка при комуникация между ДТ и сървъра на НАП	Не може да продължите работа. Незабавно се обърнете към сервизен специалист
113	**ОТКАЗ ОТ НАП	Сървърът на НАП не приема подадените му данни	Не може да продължите работа. Незабавно се обърнете към сервизен специалист
117	МОБ.ОПЕРАТОР ГР.	Неуспешен опит за регистрация на модема в мрежата на мобилния оператор	Натиснете C изчакайте, ако не започне работа,обърнете се към

			сервизен техник
118	ЗАБР.ОПЕРАЦИЯ	Операцията е забранена	Натиснете C и продължете работата
120	НЕВЪВЕДЕНО ПОЛЕ	Невъведена стойност в задължително поле	Натиснете C и програмирайте ст-та
124	**ПОДМЕНЕН КЛЕН	ФУ не разпознава поставения КЛЕН (КЛЕН-ът е активиран на друго ФУ)	Не може да продължите работа. Незабавно се обърнете към сервизен специалист
125	**НЯМА КЛЕН	Ако ФУ е регистрирано, то не може да работи без КЛЕН	Не може да продължите работа. Незабавно се обърнете към сервизен специалист
126	**ПЪЛЕН КЛЕН	КЛЕН е близо до препълване или препълнен. Трябва да се замени.	Не може да продължите работа. Незабавно се обърнете към сервизен специалист

Коментари:

* Възниква само при работа с компютър. Грешката се връща към приложната програма, а не се индицира на ФУ, затова не е съпроводена с текст

** Не може да продължите работа. Незабавно се обърнете към сервизен специалист

ВГРАДЕН GPRS ТЕРМИНАЛ (ДАНЪЧЕН ТЕРМИНАЛ)

ЕКАФП " е.Xpert SX-KL" работи с вграден данъчен терминал. При включване ФУ проверява наличието на терминала. В случай, че ФУ е вече фискализирано и не успее да намери вградения терминал, ФУ „ блокира " със системна грешка номер 16 (едно продължително и 6 кратки бипкания на всеки три секунди) Неможе да продължите работа преди отстраняване на проблема. В края на всяка касова бележка ФУ проверява съответствието на индивидуалните номера на ФУ и ФП, ЕИК и IMSI на SIM картата в терминала. В случай на несъответствие ФУ блокира своята работа и не може повече да издава фискални касови бележки или да изпълни операция дневен финансов отчет с нулиране и запис във ФП. При изпълнение на дневен финансов отчет с нулиране и запис във ФП ФУ, след като запише отчета във ФП и преди да нулира неговите регистри, стартира тест за проверка на изправността на комуникацията на терминала с мобилния оператор. В случай на грешка тя се отпечатва в края на отчета. При констатирана неизправност в три поредни дневни финансови отчета ФУ блокира своята работа до отстраняване на проблема.

УКАЗАНИЯ ЗА ПРАВИЛНА И БЕЗОПАСНА РАБОТА

1. Използвайте само адаптери, одобрени от производителя. Несертифицираните адаптери могат да повредят касовия апарат или да влошат електромагнитната съвместимост.

- 2.** Използвайте само батерии, одобрени от производителя. При необходимост от смяна обърнете се към оторизиран сервиз.
- 3.** Батериите задължително трябва да се зареждат поне веднъж месечно.
- 4.** Старайте се да зареждате батериите, когато те са почти изтощени. Не изключвайте външното захранване, преди батериите да са напълно заредени, тъй като това скъсява техния живот и намалява капацитета им. Този ефект е присъщ на батериите и не се дължи на несъвършенство на касовия апарат.
- 5.** В никакъв случай не отваряйте батериите. Те съдържат токсични вещества и са опасни за здравето.
- 6.** Предоставяйте батериите за рециклиране, когато това е възможно. Изхвърляйте ги на подходящи места. Никога не ги изхвърляйте в огън. Това ще доведе до експлозия.
- 7.** Не поставяйте касовия апарат в близост до отоплителни уреди. Не допускайте заливане с течности. Пазете го от дъжд, влага, малки деца, гризачи и домашни любимци.
- 8.** Не подлагайте апарата на удари и вибрации. Пазете го от прах и мръсотия.
- 9.** Да се избягва продължителното излагане на апарата на пряка слънчева светлина. Не го съхранявайте и не работете с апарата извън рамките на температурния обхват, който е посочен в документацията.
- 10.** Ако касовият апарат е бил изложен на ниски температури и бъде внесен в топло помещение, има опасност по вътрешните му части да кондензира влага. В такъв случай изчакайте един час, преди да го включите.
- 11.** Избягвайте поставянето в непосредствена близост до касовия апарат на мобилни телефони и други източници електромагнитно излъчване, особено по време на работа.
- 12.** Не дърпайте кабелите, когато искате да ги извадите. Хванете ги за конекторите и ги издърпайте внимателно. Комуникационните кабели имат RJ конектор, който се вади, като се натисне пластмасова пластинка.

13. Пазете кабелите от прищипване, усукване и огъване. Не поставяйте върху тях тежки предмети.

14. Не почиствайте корпуса с разтворители (например коресилен и спирт). Използвайте леко навлажнена с вода кърпа от мек материал.

Фигура 2

ФИРМА:	
Адрес:	
ЕИК:	123456789
Оператор 01	01
Дпт 03	2.35 Б
ОБЩА СУМА:	2.35
В БРОЙ	2.35
01 артикул	
Заповядайте пак!	
0000186 16-01-2013 12:25	
 ФИСКАЛЕН БОН	
DY 999740	36999740
A983B -C2E33 -D5732-A83E	
09659 -FBCD0-CA3DE-3C0C	

Фигура 3

ФИРМА:	
Адрес:	
ЕИК:	123456789
Оператор 01	01
Дпт 23	5.28 Б
ОБЩА СУМА:	5.28
В БРОЙ	5.28
01 артикул	
Заповядайте пак!	
0000187 16-01-2013 12:26	
 ФИСКАЛЕН БОН	
DY 999740	36999740
FA427 -C21E2 -D1810-11FF0	
A40D0 -6FFEE-0C723-50E0B	

Фигура 4

ФИРМА:	
Адрес:	
ЕИК:	123456789
Оператор 01	01
Артикул 01	10.00 Б
Артикул 02	2.00 Б
МЕЖД.СУМА:	12.00
5% ОТСТЪПКА	- 0.60
сума * Б	- 0.60
ОБЩА СУМА:	11.40
В БРОЙ	11.40
02 артикула	
Заповядайте пак!	
0000188 16-01-2013 12:26	
 ФИСКАЛЕН БОН	
DY 999740	36999740
A1F84 -7008E -FCC46-0E662	
DA23A -32695-3BE37-B0B40	

Фигура 5

ФИРМА:	
Адрес:	
ЕИК:	123456789
Оператор 01	01
Артикул 01	10.00 Б
Артикул 02	2.00 Б
*** КОРЕКЦИЯ	***
Артикул 01	- 10.00 Б
ОБЩА СУМА:	2.00
В БРОЙ	2.00
01 артикул	
Заповядайте пак!	
0000189 16-01-2013 12:26	
 ФИСКАЛЕН БОН	
DY 999740	36999740
82796 -DAE61-B0903- D414	
BFF3B -1E270-EDE6D-1D7A	

Фигура 6

ФИРМА:	
Адрес:	
ЕИК:	123456789
Оператор 01	01
Артикул 01	10.00 Б
Артикул 02	2.00 Б
ОБЩА СУМА:	12.00
В БРОЙ	5.00
С ЧЕК	20.00 x 1.000
=	20.00
РЕСТО:	-13.00
02 артикула	
Заповядайте пак!	
0000190 16-01-2013 12:27	
 ФИСКАЛЕН БОН	
DY 999740	
3699974031B7A-D5411-AF80D-	
E9CA65C35B-A3149-A065F- 6D6C2	

Фигура 7

ФИРМА:	
Адрес:	
ЕИК:	123456789
Оператор 01	01
Сл. изведени:	12.00
0000191 16-01-2013 12:27	
СЛУЖЕБЕН БОН	
DY 999740	36999740
53E41-6EB15-A37F2-65C79	
1F29F-5057F-ECC8E-791D6	

Фигура 8

ФИРМА:	
Адрес:	
ЕИК:	123456789
Оператор 01	01
Сл. въведени:	123.00
0000192 16-01-2013 12:27	
СЛУЖЕБЕН БОН	
DY 999740	36999740
4D1C9-91583-85235-5C953	
9EAC-C45FF-C2AC7-A55AE	

Фигура 9

ФИРМА:	
Адрес:	
ЕИК:	123456789
ДУБЛИКАТ	
Оператор 01	01
Артикул 01	10.00 Б
Артикул 02	2.00 Б
ОБЩА СУМА:	12.00
В БРОЙ	5.00
С ЧЕК	20.00 x 1.000
=	20.00
РЕСТО:	-13.00
02 артикула	
Заповядайте пак!	
0000193 16-01-2013 12:27	
СЛУЖЕБЕН БОН	
DY 999740	36999740
D82CC-5EC92-73352-8A406	
6CAF5-01FBE-9A1F7- 0FC3B	

Фигура 10

ФИРМА:	В БРОЙ	12.00
Адрес:	Продавач:	Иван
ЕИК: 123456789	*****	
ОРИГИНАЛ	Получател:	Асен
Фактура N# 0000000001	Купувач:	Дани
Оператор 01 01	Адрес:	Гр.София
Артикул 01	ЕИК:	1234567890
Ед. цена: 10.00	ЗДДС N#	1234567890
количество: 1.000	*****	
сума*Б 10.00	02 артикула	
Артикул 02	Заповядайте пак!	
Ед. Цена: 2.00	0000194 16-01-2013 12:28	
количество: 1.000	 ФИСКАЛЕН БОН	
сума*Б 2.00	DY 999740 36999740	
ОБЩА СУМА: 12.00	D82CC-5EC92-73352-8A406	
----	6CAF5-01FBE-9A1F7- 0FC3B	
ДДС *Б = 20.00 %		
оборот: 12.00		
ДДС: 2.00		
нето ст-т 10.00		

Фигура 11

ФИРМА:	ДДС *В = 20.00 %
Адрес:	оборот: 0.00
ЕИК: 123456789	ДДС: 0.00
ДНЕВЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ Z	нето ст-т: 0.00
*** Отчет продажби	ДДС *Г = 9.00 %
***	оборот: 0.00
Клиенти: 16	ДДС: 0.00
Продажби: 21	нето ст-т: 0.00
Надбавки: 2	ОБЩ ОБОРОТ 123.56
СУМА: 1.20	КЛЕН НОМЕР: 0001
Отстъпки: 3	N# ПОСЛЕДЕН ДОКУМЕНТ 0000194
СУМА: - 6.10	*****
Корекции: 4	СУМА оборот 7566.85
СУМА: 24.00	СУМА нето ст-т 6327.88
Сл.въведени: 1	СУМА ДДС 1238.97
СУМА: 123.00	*****
Сл. изведени: 1	N блок Фиск.памет 0030
СУМА: 12.00	Свободна ФП 1170
----	0000195 16-01-2013 12:32
В БРОЙ 98.56	 ФИСКАЛЕН БОН
С ЧЕК 25.00	DY 999740 36999740
В СЕЙФА: 209.56	СВОБОДНА КЛЕН: 45997606
*** Дневен оборот, ДДС ***	Сервиз: 121420072 до 14-12-2013
ДДС *А = 0.00 %	88DB1- 85FAC-07AF5-DF089
оборот: 0.00	6B525-EB75F-EA67B-8340B
ДДС: 0.00	
нето ст-т: 0.00	
ДДС *Б= 20.00 %	
оборот: 123.56	
ДДС: 20.59	
нето ст-т: 102.97	

Фигура 12

ФИРМА:	
Адрес:	
ЕИК:	123456789
*** ОТЧЕТ ФИСКАЛНА ПАМЕТ***	
от :	0001
до :	0002
ВЪВЕДЕНА В ЕКСПЛОАТАЦИЯ	
15-12-2012	
10:25	
Нови ДДС ставки 15-12-2012	
10:25	
ДДС *А =	0.00 %
ДДС *Б =	20.00 %
ДДС *В =	20.00 %
ДДС *Г =	9.00 %
ДДС *Д =	*** %
ДДС *Е =	*** %
ДДС *Ж =	*** %
ДДС *З =	*** %
0001	19-12-2012 09:28
ОБОРОТ*А	7.32
ОБОРОТ*Б	41.47
ОБОРОТ*В	0.00
ОБОРОТ*Г	7.28

КЛЕН НОМЕР:	1
N#ПОСЛЕДЕН ДОКУМЕНТ 000020	
0002	20-12-2012 09:44
ОБОРОТ*А	3.90
ОБОРОТ*Б	3.55
ОБОРОТ*В	0.00
ОБОРОТ*Г	0.73
ОБЩ ОБОРОТ	8.18
КЛЕН НОМЕР:	1
N#ПОСЛЕДЕН ДОКУМЕНТ 000025	

СУМА ОБОРОТ. ДДС	
ОБОРОТ *А	11.22
ДДС:*А	0.00
НЕТО СТ-Т : *А	11.22
ОБОРОТ *Б	45.02
ДДС:*Б	7.50
НЕТО СТ-Т : *Б	37.52
ОБОРОТ *В	0.00
ДДС:*В	0.00
НЕТО СТ-Т : *В	0.00
ОБОРОТ *Г	8.11
ДДС:*Г	0.67

НЕТО СТ-Т : *Г	7.44
ОБОРОТ *Д	0.00
ДДС:*Д	0.00
НЕТО СТ-Т : *Д	0.00
ОБОРОТ *Е	0.00
ДДС:*Е	0.00
НЕТО СТ-Т : *Е	0.00
ОБОРОТ *Ж	0.00
ДДС:*Ж	0.00
НЕТО СТ-Т : *Ж	0.00
ОБОРОТ *З	0.00
ДДС:*З	0.00
НЕТО СТ-Т : *З	0.00
ОБЩ ОБОРОТ	64.35
КЛЕН НОМЕР: от : 0001 до 0001	
N#ПОСЛЕДЕН ДОКУМЕНТ 000025	

0000196	16-01-2013 12:44
	
ФИСКАЛЕН БОН	
DY 999750	36999750
87190- E6CC2-DF861-2DF16	
BA0B1-2D891-22969-9EC0E	

Фигура 13

ФИРМА:		
Адрес:		
ЕИК:	123456789	
*** ОТЧЕТ ФИСКАЛНА ПАМЕТ***		
от :	0001	
до :	0002	
ВЪВЕДЕНА В ЕКСПЛОАТАЦИЯ		
	15-12-2012	10:25
Нови ДДС ставки	15-12-2012	10:25
ДДС *А =	0.00 %	
ДДС *Б =	20.00 %	
ДДС *В =	20.00 %	
ДДС *Г =	9.00 %	
ДДС *Д =	*** %	
ДДС *Е =	*** %	
ДДС *Ж =	**.* %	
ДДС *З =	**.* %	
0001	19-12-2012	09:28
0002	20-12-2012	09:44

СУМА ОБОРОТ. ДДС		
ОБОРОТ *А	11.22	
ДДС:*А	0.00	
нето ст-т : *А	11.22	
ОБОРОТ *Б	45.02	
ДДС:*Б	7.50	
нето ст-т : *Б	37.52	
ОБОРОТ *В	0.00	

ДДС:*В	0.00
нето ст-т : *В	0.00
ОБОРОТ *Г	8.11
ДДС:*Г	0.67
нето ст-т : *Г	7.44
ОБОРОТ *Д	0.00
ДДС:*Д	0.00
нето ст-т : *Д	0.00
ОБОРОТ *Е	0.00
ДДС:*Е	0.00
нето ст-т : *Е	0.00
ОБОРОТ *Ж	0.00
ДДС:*Ж	0.00
нето ст-т : *Ж	0.00
ОБОРОТ *З	0.00
ДДС:*З	0.00
нето ст-т : *З	0.00
ОБЩ ОБОРОТ	64.35
КЛЕН НОМЕР: от : 0001 до 0001	
N#ПОСЛЕДЕН ДОКУМЕНТ 000025	

0000197	16-01-2013 12:56
 ФИСКАЛЕН БОН	
DY 999750	36999750
87190- E6CC2-DF861-2DF16	
BA0B1-2D891-22969-9EC0E	

Фигура 14

ФИРМА:

Адрес:

ЕИК: 123456789
*** ОТЧЕТ ФИСКАЛНА ПАМЕТ***

от 15-12-2012
до 16-12-2012

ВЪВЕДЕНА В ЕКСПЛОАТАЦИЯ
15-12-2012 10:25

Нови ДДС ставки 15-12-2012 10:25

ДДС *А = 0.00 %

ДДС *Б = 20.00 %

ДДС *В = 20.00 %

ДДС *Г = 9.00 %

ДДС *Д = **. ** %

ДДС *Е = **.* %

ДДС *Ж = *** %

ДДС *З = **.* %

0001 19-12-2012 09:28

....

0012 16-01-2013 11:20

ОБОРОТ *А 0.00

ОБОРОТ *Б 2.56

ОБОРОТ *В 0.00

ОБОРОТ *Г 0.00

ОБЩ ОБОРОТ 2.56

КЛЕН НОМЕР: 1

N#ПОСЛЕДЕН ДОКУМЕНТ 000169

Нови ДДС ставки 16-01-2013 10:23

ДДС *А = **. ** %

ДДС *Б = 20.00 %

ДДС *В = 20.00 %

ДДС *Г = 9.00 %

ДДС *Д = **. ** %

ДДС *Е = **.* %

ДДС *Ж = *** %

ДДС *З = **.* %

.....

0015 16-01-2013

12:32

ОБОРОТ *А 45.00

ОБОРОТ *Б 0.00

ОБОРОТ *В 0.00

ОБОРОТ *Г 0.00

ОБЩ ОБОРОТ 45.00

КЛЕН НОМЕР: 1

N#ПОСЛЕДЕН ДОКУМЕНТ 000195

СУМА ОБОРОТ. ДДС

ОБОРОТ *А 0.00

ДДС:*А 0.00

НЕТО СТ-Т : *А 0.00

ОБОРОТ *Б 124.59

ДДС:*Б 20.77

НЕТО СТ-Т : *Б 103.82

ОБОРОТ *В 0.00

НЕТО СТ-Т : *В 0.00

ДДС:*В 0.00

ОБОРОТ *Г 0.00

ДДС:*Г 0.00

НЕТО СТ-Т : *Г 0.00

ОБОРОТ *Д 0.00

ДДС:*Д 0.00

НЕТО СТ-Т : *Д 0.00

ОБОРОТ *Е 0.00

ДДС:*Е 0.00

НЕТО СТ-Т : *Е 0.00

ОБОРОТ *Ж 0.00

ДДС:*Ж 0.00

НЕТО СТ-Т : *Ж 0.00

ОБОРОТ *З 0.00

ДДС:*З 0.00

НЕТО СТ-Т : *З 0.00

ОБЩ ОБОРОТ 124.59

КЛЕН НОМЕР: от : 0001 до 0001

N#ПОСЛЕДЕН ДОКУМЕНТ 000195

0000198 16-01-2013 13:00



ФИСКАЛЕН БОН

DY 999750 36999750

87190- E6CC2-DF861-2DF16

BA0B1-2D891-22969-9EC0E

Фигура 15

ФИРМА:	
Адрес:	
ЕИК:	123456789
*** ОТЧЕТ ФИСКАЛНА ПАМЕТ***	
от	15-12-2012
до	16-12-2012
ВЪВЕДЕНА В ЕКСПЛОАТАЦИЯ	
	15-12-2012 10:25
Нови ДДС ставки	15-12-2012 10:25
ДДС *А =	0.00 %
ДДС *Б =	20.00 %
ДДС *В =	20.00 %
ДДС *Г =	9.00 %
ДДС *Д =	*** %
ДДС *Е =	*** %
ДДС *Ж =	*** %
ДДС *З =	*** %
0001	19-12-2012 09:28
.....	
0012	16-01-2013 11:20
Нови ДДС ставки	16-01-2013 10:23
ДДС *А =	*** %

ДДС *Б =	20.00 %
ДДС *В =	20.00 %
ДДС *Г =	9.00 %
ДДС *Д =	*** %
ДДС *Е =	*** %
ДДС *Ж =	*** %
ДДС *З =	*** %
0013	16-01-2013 11:25
0014	16-01-2013 12:25
0015	16-01-2013 12:32
СУМА ОБОРОТ. ДДС	
ОБОРОТ *А	0.00
ДДС:*А	0.00
нето СТ-Т : *А	0.00
ОБОРОТ *Б	124.59
ДДС:*Б	20.77
нето СТ-Т : *Б	103.82
ОБОРОТ *В	0.00
нето СТ-Т : *В	0.00
ДДС:*В	0.00
ОБОРОТ *Г	0.00
ДДС:*Г	0.00
нето СТ-Т : *Г	0.00

ОБОРОТ *Д	0.00
ДДС:*Д	0.00
нето СТ-Т : *Д	0.00
ОБОРОТ *Е	0.00
ДДС:*Е	0.00
нето СТ-Т : *Е	0.00
ОБОРОТ *Ж	0.00
ДДС:*Ж	0.00
нето СТ-Т : *Ж	0.00
ОБОРОТ *З	0.00
ДДС:*З	0.00
нето СТ-Т : *З	0.00
ОБЩ ОБОРОТ	124.59
КЛЕН НОМЕР: от : 0001 до 0001	
N#ПОСЛЕДЕН ДОКУМЕНТ 000195	

0000198	16-01-2013 13:00
 ФИСКАЛЕН БОН	
DY 999750	36999750
87190- E6CC2-DF861-2DF16	
BA0B1-2D891-22969-9EC0E	

За паркинг

ФИРМА:
Адрес:

ЕИК: 123456789
Оператор 01 01
Престой 30 мин. 1.00 Б
ОБЩА СУМА: 1.00
В БРОЙ 1.00

ВАЖИ ДО 13:00
01 артикул
Заповядайте пак!
0000186 01-05-2013 12:30

 **ФИСКАЛЕН БОН**
DY 999740 36999740
B4534 -FF567 -DA345-67FA5
FBCD0-CA3DE-3C0C-09659

ФИРМА:
Адрес:

ЕИК: 123456789
Оператор 01 01
Престой 45 мин. 1.50 Б
ОБЩА СУМА: 1.50
В БРОЙ 1.50

ВАЖИ ДО 13:15
01 артикул
Заповядайте пак!
0000187 01-05-2013 12:30

 **ФИСКАЛЕН БОН**
DY 999740 36999740
DA23A -32695-D1810-11FF0
FCC46-6FFEE- DA23A -50E0B

ФИРМА:
Адрес:

ЕИК: 123456789
Оператор 01 01
Престой 1 ч. 2.00 Б
ОБЩА СУМА: 2.00
В БРОЙ 2.00

ВАЖИ ДО 13:30
01 артикул
Заповядайте пак!
0000188 01-05-2013 12:30

 **ФИСКАЛЕН БОН**
DY 999740 36999740
D1810-6FFEE -FCC46-0E662
DA23A -32695-3BE37-B0B40